

Installationsanleitung tiptel 505 V3.28

Das Softwarepaket tiptel 505 umfasst folgende Teile:

- Firmware V5.377 für den ISDN PC-Adapter tiptel 505
- Konfigurationssoftware PC für Windows 95 / 98 / NT4.0
- CAPI 2.0 für Windows 95 / 98 / NT4.0

Hinweise: Verwenden Sie die neue Firmware und die neue Konfigurationssoftware nur gemeinsam. Beachten Sie unbedingt die folgende Installationsanleitung.

Installieren Sie die CAPI nur, wenn Sie Software verwenden möchten, die die CAPI benötigt. Wenn Sie tiptel RVS-COM verwenden möchten, dürfen Sie die CAPI nicht installieren. Bei Installation der CAPI wird gleichzeitig ein zugehöriges Diagnose-Programm (Loopback-Test) installiert.

Für die Verwendung von T-Online oder AOL wird keine CAPI benötigt.

1. Schritt: Alte Konfigurationssoftware vom PC deinstallieren.

2. Schritt: Neue Software installieren:

1. **Starten Sie die Datei „SETUP.EXE“** *Das Fenster „Wählen Sie eine Setup-Sprache aus“ öffnet sich.*
2. **Wählen Sie die gewünschte Sprache, z.B. „Deutsch“ aus und klicken Sie anschließend auf „OK“.** *Das Fenster „Willkommen“ öffnet sich.*
3. **Lesen Sie die Hinweise und klicken Sie anschließend auf „Weiter >“.** *Das Fenster „Zielpfad wählen“ öffnet sich.*
4. **Klicken Sie auf „Weiter >“, um die Installation im angegebenen Ordner vorzunehmen. Sie können vorher auch einen anderen Ordner auswählen.** *Das Fenster „Wählen Sie ein Programmverzeichnis“ öffnet sich.*
5. **Klicken Sie auf „Weiter >“, um die Installation mit dem angegebenen Programmordner vorzunehmen. Sie können vorher auch einen anderen Ordner auswählen.** *Das Fenster „CAPI-Installation“ öffnet sich.*
6. **Die Installation der CAPI ist nur erforderlich, falls Sie Software verwenden möchten, die die CAPI benötigt. Wollen Sie keine CAPI installieren, klicken Sie auf „Nein“. Wenn Sie die CAPI installieren möchten, klicken Sie auf „Ja“.** *Die Dateien werden nun kopiert. Nach Abschluss des Kopiervorganges öffnet sich das Fenster „Zusammenfassung der Installation“.*
7. **Lesen Sie die Hinweise im Fenster und klicken Sie anschließend auf „Weiter>“.** *Das Fenster „TA ISDN Konfigurator“ öffnet sich.*
8. **Klicken Sie auf „Update Firmware“.** *Ein Fenster mit Hinweisen zum Firmware-Update öffnet sich.*
9. **Klicken Sie auf „Ja“.** *Das Fenster „Öffnen“ öffnet sich.*
10. **Wählen Sie im Ordner „..\ Firmware“ die Datei „FW505V5337.BIN“ aus. Klicken** *Das Fenster „Firmware update“ öffnet sich und die neue Firmwaredatei wird in den*

Sie anschließend auf „Öffnen“ .

tiptel 505 geladen. Nach erfolgreichem Abschluss des Updates öffnet sich ein Hinweisfenster.

11. Klicken Sie auf „OK“ .

Die Konfiguration des tiptel 505 wird eingelesen und das Fenster „TA ISDN Konfigurator“ öffnet sich.

12. Überprüfen Sie alle Einstellungen und nehmen Sie ggf. erforderliche Änderungen vor. Klicken Sie anschließend auf „OK“ .

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis, daß die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wurde.

13. Klicken Sie in diesem Fenster auf „OK“ . Starten Sie Ihren PC neu.

Die Installation ist abgeschlossen.